UNIelectronic UMA 7120P

Wzmacniacz miksujący 120W z wbudowanym odtwarzaczem USB/SD

Wzmacniacz miksujący UMA 7120P to ekonomiczne rozwiązanie dla systemów, które nie wymagają dużych mocy, ale wymagają stałej obecności tła muzycznego. Urządzenie posiada złącze USB oraz slot kart SD/MMC na przednim panelu, będące elementem wbudowanego odtwarzacza mp3. Dla łatwej obsługi odtwarzacz posiada wyświetlacz LCD i cztery przyciski do sterowania. Współpraca z nośnikami do 8GB, co dla plików mp3 daje 800-1000 plików o łącznym czasie odtwarzania 2,5 dnia i najwyższej jakości!

UMA 7120P posiada 4 wejścia mikrofonowe (symetryczne, gniazda XLR), z możliwością zasilania phantom +48V oraz regulacją czułości przy pomocy pokręte. Przy pomocy odpowiedniego przełącznika na tyle obudowy, możemy też jedno z nich wybrać jako wejście z priorytetem. Dodatkowo mamy 3 standardowe niesymetryczne wejścia sygnału audio dla zewnętrznego odtwarzacza/tunera (każde na podwójnym gnieździe RCA) oraz wejście dla mikrofonu all-call (UPM 8001). UMA 7120P posiada także wbudowany gong z regulowaną głośnością, mogący poprzedzać wypowiedzi.

Dostępna w urządzeniu moc 120W może zostać zwiększona poprzez użycie zewnętrzego wzmacniacza mocy (np. UBA 1412 lub UBA 9480) poprzez wykorzystanie symetrycznego wyjścia liniowego "master out", na którym dostępny jest ten sam sygnał, co na wyjściu głośnikowym. Biorąc pod uwagę fakt, że np. końcówki mocy UBA 9480 mogą być łączone kaskadowo za pomocą swoich wejść i wyjść liniowych, możemy na bazie UMA 7120P stworzyć także całkiem pokaźny mocowo system, dalej korzystając ze wszystkich jego zalet.

Parametry techniczne	
Moc wyjściowa	120 W RMS
Klasa stopnia końcowego	B (push-pull)
Sprawność	(brak danych) %
Wejścia audio	4x mikrofon (XLR, symetryczne), 3x linia (podw. gn. RCA, niesymetryczne), 1x mikr. all-call (8P8C)
Wejścia mikrofonu strefowego	1 (gniazdo 8P8C/RJ-45)
Wyjścia audio	1x gniazdo żeńskie XLR (0dB, symetryczne), 1x podw. gn. RCA (liniowe, niesymetryczne)
Wyjście głośnikowe	1x wyjście 100V / 1x wyjście 70V / 1x wyjście 4 Ohm (gniazdo terminala śrubowego)
Wejścia 100V	Brak
Złącze magistrali systemowej	Brak
Strefy / linie głośnikowe	1 strefa / 1 linia (możliwość zwiększenia ilości linii przy pomocy zewnętrznych końcówek mocy)
Maksymalna ilość stref w systemie	1
Liczba kanałów	1
Moc maksymalna na kanał	zależna od użycia zewnętrznych końcówek mocy (120W dla wewnętrznej końcówki mocy)
Moc maksymalna na pojedynczą linię	120 W RMS (dla wewnętrznej końcówki mocy, do 480W RMS przy zastosowaniu zewnętrznych końcówek)
Wejścia alarmowe	1
Wejścia sterujące	Brak
Możliwości rozbudowy systemu	(patrz sekcja "Opis")
System rozproszony	Nie
Pasmo przenoszenia	60Hz ... 18kHz
Zniekształcenia (THD)(f=1 kHz)	< 1 %
Priorytety	3 poziomy
Wbudowany gong	Tak
Zasilanie phantom	Tak , dla wszystkich wejść mikrofonowych, +48V
Korekcja barwy dźwięku na wejściu	2 pasma (wysokie/niskie tony, +/-15 dB) , dla każdego z wejść osobno
Korekcja barwy dźwięku na wyjściu	Brak
Regulowane opóźnienie na wyjściach	Nie
Wbudowany odtwarzacz audio	Tak (pamięci USB / karty SD/MMC, do 8GB maks., odczyt MP3 oraz WMA)
Napięcie zasilania	115 / 230 V AC 50-60 Hz
Zasilanie awaryjne	24 V DC
Pobór mocy	(brak danych) W RMS
Montaż	szafa 19" (opcja) , (uchwyty na wyposażeniu)
Kolor	czarny
Wysokość	2U
Wymiary	88 x 483 x 303 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga	13 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com