UNIelectronic UPM 8001

Mikrofon stołowy all-call dla central UCA 8240 oraz UMA 8120

- Ilość stref 1 / wszystkie (zależnie od systemu oraz gniazda, do którego zostanie w nim podłączony)
- Charakterystyka kierunkowa kardioida
- Złącze gniazdo 8P8C (RJ-45)
- Wbudowany gong Brak
- Sygnalizacja Działanie mikrofonu (diody LED)
- Przyciski Przycisk typu "naciśnij i mów" (PTT), blokada przycisku PTT

Jednoprzyciskowy mikrofon stołowy do wywołań typu all-call (wszystkie strefy jednocześnie). Do zastosowania ze wzmacniaczami miksującymi UCA 8240 oraz UMA 8120. W systemach zbudowanych na wymienionych wzmacniaczach, tego typu mikrofon służy jako pulpit o najwyższym priorytecie, służący do alarmowego nadawania do wszystkich stref systemu, bez względu na ich aktualny stan (strefa wolna lub zajęta). Mikrofon ten w obydwu wymienionych systemach jest podłączany do dedykowanego wejścia z priorytetem i włącznikiem gongu (wyzwalanego w samym wzmacniaczu, sam pulpit nie posiada wbudowanego gongu). Jest to wygodne i niezawodne rozwiązanie w sytuacji, gdy w nagłaśnianym obszarze zajdzie konieczność nadania ważnego komunikatu, np. ewakuacyjnego. Jest to ekwiwalent mikrofonu strażaka w standardowych systemach nagłośnieniowych PA, nie będących certyfikowanymi zgodnie z normą EN54-16.

Parametry techniczne	
Ilość stref	1 / wszystkie (zależnie od systemu oraz gniazda, do którego zostanie w nim podłączony)
Typ mikrofonu	"gęsia szyja" , zainstalowany w podstawie na stałe
Przetwornik	pojemnościowy (elektret)
Charakterystyka kierunkowa	kardioida
Złącze	gniazdo 8P8C (RJ-45)
Priorytet działania	Tak (podłączany we wzm. UCA 8240 do wejścia o najwyższym priorytecie)
Wbudowany gong	Brak
Sygnalizacja	Działanie mikrofonu (diody LED)
Przyciski	Przycisk typu "naciśnij i mów" (PTT), blokada przycisku PTT
Regulacja barwy	Nie
Regulacja czułości	(brak danych)
Poziom na wyjściu	1 V RMS
Regulacja poziomu wyjściowego	(brak danych)
Możliwość rozbudowy	Nie
Maksymalna ilość obsługiwanych stref	nie dotyczy - mikrofon typu "all-call"
Łączenie wielu pulpitów na magistrali	Nie
Zasilanie	Pulpit jest zasilany ze wzmacniacza miksującego, do którego jest podłączony
Waga	0,5 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2014-01-30 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone