



MPL AD-55A

Buforowy zasilacz impulsowy 12 V DC/3,5 A do montażu w dowolnej obudowie

- Napięcie wejściowe 85..264 V AC
- Moc wyjściowa 51,38 W
- Napięcie wyjściowe 13,8V DC
- Prąd wyjściowy 3,5 A
- Napięcie wyjściowe 2 13,4V DC (ładowanie akumulatora)
- Prąd wyjściowy 2 0,23 A (ładowanie akumulatora)
- Obudowa moduł do montażu
- Temperatura pracy -10..60 °C
- MTBF 304 300 h



Uniwersalny zasilacz buforowy 12V DC/3,5A przeznaczony do montażu w obudowie. Posiada niezależny kanał ładowania akumulatora.

Parametry techniczne

Zastosowanie	Buforowy do montażu w obudowie
Napięcie wejściowe	85..264 V AC
Prąd pobierany	1A /230 V AC
Częst. napięcia zasilania	47..63 Hz
Moc wyjściowa	51,38 W
Regulacja napięcia	12..14,5 V DC
Napięcie wyjściowe	13,8V DC
Prąd wyjściowy	3,5 A
Napięcie wyjściowe 2	13,4V DC (ładowanie akumulatora)
Zmiany napięcia wyjściowego	+/- 1%
Prąd wyjściowy 2	0,23 A (ładowanie akumulatora)
Tętnienia, szumy	100 mV p-p
Sprawność	71 %
Obudowa	moduł do montażu
Zabezpieczenia	przeciążeniowe, nadnapięciowe
Temperatura pracy	-10..60 °C
MTBF	304 300 h
Wilgotność względna	20..90 % bez kondensacji pary
Wymiary	159 x 97 x 38 mm
Waga	500 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company