



# Pulsar AWZ222

Liniowy zasilacz buforowy 13,8VDC prąd wyjściowy 2A, miejsce na akumulator 17Ah

- Wymiary 230x300x98mm
- Miejsce na akumulator 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
- Napięcia wyjściowe 11 V÷13,8Vdc
- Prąd wyjściowy 2A max.

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%). Zastosowany w urządzeniu liniowy układ stabilizacyjny dostarcza napięcia o mniejszym poziomie szumów i krótszym czasie odpowiedzi na zakłócenie, niż w przypadku stosowania stabilizatora impulsowego.



## Parametry techniczne

Wymiary	230x300x98mm
Miejsce na akumulator	17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Zabezpieczenie antysabotażowe	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@30V/DC max. NC
Zamykanie	Skręcana: wkręt walcowy x 1
Zasilanie	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,28A (max.)
Napięcia wyjściowe	11 V÷13,8Vdc
Prąd wyjściowy	2A max.
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED: stan zasilania AC, wyjścia DC
Warunki pracy	I klasa środowiskowa, +5stC ÷ 40stC
Waga	3200g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel: +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

