



# Teletek B24

## Gniazdo czujki konwencjonalnej SensoMAG

- Napięcie zasilania 12 / 24 V DC
- Prąd dozorowania 0 mA
- Prąd alarmowania 0 mA
- Zakres temperatur pracy -10 ... +60 °C
- Kolor RAL 9016 (biały)

SensoMAG B24 to standardowe gniazdo czujki konwencjonalnej serii SensoMAG: F10, F10B, R20, S30 i M40. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i niezawodnym system styku. Możliwe jest zablokowanie czujki w gnieździe w celu ochrony przed kradzieżą.



### Parametry techniczne

Napięcie zasilania	12 / 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	9 ... 30 V DC
Prąd dozorowania	0 mA
Prąd alarmowania	0 mA
Maks. przekrój przewodów	3 mm <sup>2</sup>
Zakres temperatur pracy	-10 ... +60 °C
Wilgotność względna	0 ... 93 % (bez kondensacji)
Materiał	ABS
Kolor	RAL 9016 (biały)
Średnica	102 mm
Wysokość	11 mm
Waga	42 g

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company