



Labor Strauss GIF8-1

Karta 8 linii konwencjonalnych

- Napięcie zasilania 24 V DC
- Prąd dozorowania 25 mA bez urządzeń pętlowych
- Ilość linii konwencjonalnych 8
- Prąd linii 3,7 mA
- Maks. przekrój przewodów 1,5 mm²
- Montaż Gniazdo FM

Karta rozszerzeń centrali BC216 obsługująca 8 linii konwencjonalnych. W każdej centrali mogą być zamontowane maksymalnie dwie takie karty (zamiennie z kartami LIF64-1).



Parametry techniczne

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	21 ... 30 V DC
Prąd dozorowania	25 mA bez urządzeń pętlowych
Ilość linii konwencjonalnych	8
Prąd linii	3,7 mA
Maks. przekrój przewodów	1,5 mm ²
Zakres temperatur pracy	-5..50 °C
Wilgotność względna	0 ... 95 %
Montaż	Gniazdo FM
Wymiary	132x74x13 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	80 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

