



# DSC HSM2204

Moduł rozszerzeń wyjść do central DSC Neo - zasilacz 1A + 4 wysokoprądowe wyjścia PGM.



## Parametry techniczne

Zasilanie	Z transformatora, 16.5 VAC, (Do transformatora powinien być podłączony tylko jeden moduł zasilacza)
Pobór prądu	40 mA
Wilgotność	od 5% do 93% bez kondensacji
Kompatybilność	Centrale serii DSC Neo, (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) i (PRO)
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Wydajność prądowa	1 A na 4 wyjścia
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Zabezpieczenie sabotażowe	TAK
Wymagany akumulator	4Ah, 7Ah, lub 14Ah (2 x 7Ah)
Kontrola zaniku zasilania AC (230 V)	TAK, także sygnalizowana w klawiaturze
Nadzorowane wyjście sygnalizatora	TAK

Moduł HSM2204 dostarcza 1A prądu dla kompatybilnych central serii DSC NEO (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) lub do czujników przewodowych (wyj. AUX) oraz dodatkowo wyposażony jest w 4 programowalne wyjścia PGM. Posiada wbudowany system monitorowania usterki zasilania, stanu akumulatora oraz awarii AUX i nadzorowanego wyjścia O1, mogącego służyć m.in. do podłączenia sygnalizatora.

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

