Xtralis ILS-2

Konwencjonalna czujka zasysająca klasy A, B, C 2 strefy

- Typ czujki zasysająca dymu
- Wykrywanie pożarów testowych TF2-TF5
- Czułość 0,06 ... 6 %/m
- Rodzaj czujki konwencjonalna
- Ilość stref detekcji 2
- Maksymalny chroniony obszar 2000 m2
- Klasa czujki A, B, C (A - 3; B - 6; C - 18 otworów na strefę)
- Maksymalna długość rury 100 m (na strefę)
- Pamięć zdarzeń brak

Czujka zasysająca ICAM ILS zapewnia elastyczne rozwiązanie, spełniające unikalne potrzeby wielu wymagających miejsc zarówno komercyjnych jak i przemysłowych. Nadaje się ona do systemów o średniej czułości jak i systemów w klasie C z dużą ilością punktów próbkujących.

Czujka ILS, przez otwory próbkujące w sieci rur, aktywnie zasysa z obszaru chronionego powietrze. Pobrana próbki powietrza przed analizą, za pomocą zamontowanych w czujce laserowych czujek punktowych o średniej czułości, jest filtrowana. Stany alarmowe (awaria, pre-alarm i pożar) są wyświetlane za pomocą diod LED na wyświetlaczu a także poprzez przypisane im wyjścia przekaźnikowe.

Czujka wykorzystuje wysoką wydajność i program monitorowania prędkości przepływu powietrza. Poziom przepływu powietrza wyświetlany jest na dziesięcioelementowym wykresie słupkowym, który połączony jest z wysokim i niskim progiem przepływu oraz jego brakiem, co za pośrednictwem przekaźników przekazywane jest do CSP.

Progi czułości dla każdego z trzech poziomów alarmowania, prędkość wentylatora i czułość przepływu mogą być indywidualnie zaprogramowane. Czujka ILS może zostać skonfigurowana lokalnie poprzez zintegrowany interfejs programowania.

Certyfikat zgodności nr 0786-CPD-20586
Certyfikat VDS nr G 206066

Parametry techniczne

Typ czujki	zasysająca dymu
Wykrywanie pożarów testowych	TF2-TF5
Czułość	0,06 ... 6 %/m
Rodzaj czujki	konwencjonalna
Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	18 ... 30 V DC
Ilość stref detekcji	2
Maksymalny chroniony obszar	2000 m2
Klasa czujki	A, B, C (A - 3; B - 6; C - 18 otworów na strefę)
Ilość czujników	2
Maksymalna długość rury	100 m (na strefę)
Pobór prądu	120 ... 350 mA (w zależności od długości rur i prędkości wentylatora)
Liczba przekaźników	6 - po 3 na strefę (NO/NC - awaria, pre-alarm, pożar)
Obciążalność wyjść przekaźnikowych	30V DC / 1,0A
Pamięć zdarzeń	brak
Porty komunikacyjne	brak
Ilość wyjść sygnalizatorów konw.	O
Zakres temperatur pracy	-10 ... +60 °C
Wilgotność względna	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP 23 (IP 65 z rurą zwrotną)
Wymiary	259x184x166 mm (szer. x wys. x gł.)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2017-11-07 09:40:45. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone