



## Roger PRT12LT-G

Czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz seria PRTxxLT

- Karty EM 125 kHz
- Formaty wyjściowe Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RACS (Roger) i inne
- Napięcie zasilania 10-15 VDC
- Pobór prądu 45mA
- Zasięg odczytu kart kluczy Do 15 cm



Każdy czytnik typu PRT12LT może być wykorzystany jako terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera dostępu. Terminale typu PRT12LT mogą być skonfigurowane do wielu popularnych formatów transmisji, co w praktyce powoduje, że mogą współpracować z większością dostępnych na rynku kontrolerów dostępu.

### Parametry techniczne

Karty	EM 125 kHz
Konfigurowalny format danych wyj.	+
Formaty wyjściowe	Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RACS (Roger) i inne
Różne warianty transm. kodów PIN	+
Napięcie zasilania	10-15 VDC
Pobór prądu	45mA
Kontakt anty-sabotażowy	Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
Zasięg odczytu kart kluczy	Do 15 cm
Wymiary	151,5 X 45 X 20,5 mm
Waga	150g

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company