HID RP15 - 910PWNNEK00000

Czytnik iClass SE RP15, 13,56MHz + 125kHz, odczyt sektorów MIFARE, kabel 45cm

Parametry techniczne	
Maksymalny zasięg	8cm
Tryb pracy	Odczyt
Częstotliwość pracy	13,56MHz
Kompatybilność	iClass/iClass SE, MIFARE, DESFire, HID Prox, Unique (MIFARE, DESFire - odczyt sektorów według uzgodnionej konfiguracji)
Interfejs	Wiegand
Maks. odległość od kontrolera	150m
Wskaźniki	3-kolorowa dioda LED, brzęczyk
Przykłady kompatybilnych kart	iClass 2K, Mifare 1K
Stopień ochrony	IP65
Zasilanie	5-16VDC
Pobór prądu	Czuwanie: 65mA, praca: 95mA
Temperatura pracy	-40 ~ 65 °C
Wilgotność pracy	0 ~ 95% bez kondensacji
Kolor	Czarny
Wymiary	48 x 153 x 23 mm (szer. x wys. x głęb.)
Złącze danych	Przewód 45cm
Cechy dodatkowe	Tamper optyczny

Czytniki serii iClass SE dedykowane są dla systemów kontroli dostępu wymagających najwyższego stopnia zabezpieczenia. Wykonane z wytrzymałego poliwęglanu obudowy czytników zachowują jednolite wzornictwo dla całej serii produktów. Urządzenia te współpracują z każdym systemem kontroli dostępu, korzystającym z transmisji danych w standardzie Wiegand. Seria iClass SE to unowocześniona, lepiej zabezpieczona transmisja między czytnikiem, a transponderem (kartą, brelokiem). Model 910PWNNEK00000 to punkt wyjścia dla najbardziej zaawansowanych konfiguracji czytników RP15. Do jego podstawowych cech należy obsługa najnowszych kart iClass SE przy zachowaniu zgodności ze starszym standardem iClass (włącznie z odczytem sektorów iClass) oraz możliwość odczytu sektorów danych z kart MIFARE/DESFire, co jest uzupełnione odczytem kart 125kHz takich jak HID Prox czy Unique/EM4102 (np. karty Roger). Dodatkowo czytnik może mieć skonfigurowany sposób transmisji danych po wyjściu Wiegand oraz jakich używa kluczy transmisji z kartą. Najważniejszym elementem konfiguracji jest sposób czytania sektorów MIFARE - obowiązuje wypełnienie specjalnego formularza HID.

Wyjście sygnałowe jest w postaci kabla o długości 45cm, obudowa w kolorze czarnym.
Czytniki są wyposażone w optyczny czujnik antysabotażowy, sygnalizujący oderwanie od ściany.

Dokładne oznaczenie modelu jaki zostanie sprzedany Klientowi jest ustalane po kontakcie z Działem Technicznym i przekazaniu szczegółów dotyczących oczekiwanego sposobu działania czytnika - bez kontaktu z Działem Technicznym sprzedaż jest niemożliwa.

Firma Ultrak Security Systems jest w stanie dostarczyć także bardziej zaawansowane konfiguracje czytników. Dostępne różnice obejmują zgodność tylko z najnowszymi typami kart MIFARE SIO Enabled lub tylko z wyposażonymi w aplety Seos, wyjście danych w formacie Clock&Data/ABA Track2 lub OSDP, obsługę Indala Prox (zamiast HID Prox+Unique/EM4102) lub Hi-Tag 1, **obsługę urządzeń typu smartphone/tablet poprzez Bluetooth 4.0** (wymagany Android 4.3 lub wyższy lub iOS 7 lub wyższy), klucze wymiany danych typu Elite, różne tryby pracy brzęczyka i diod (w tym inne kolory). Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym, z osobą odpowiedzialną za wsparcie dla produktów Kontroli Dostępu.

Data modyfikacji: 2017-06-21 17:39:14. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone