



UNIelectronic UR 1002

Tuner AM/FM z funkcją RDS, pamięć 6 stacji, autom. strojenie, odbiór stereo (FM)



Parametry techniczne

Zakres pracy odbiornika	AM: 540 ... 1620 kHz, FM: 87,5 ... 108 MHz (FM: tuner PLL, stereo)
Sterowanie	podświetlane przyciski przedniego panelu
Sterowanie opcjonalne	Brak
Wyjścia audio	1x wyjście liniowe, stereo (1x podwójne gniazdo RCA, niesymetryczne)
Pamięć stacji radiowych	6 na pasmo radiowe
Zniekształcenia (THD)(f=1 kHz)	(brak danych) %
S/N	60 dB
Pasmo przenoszenia audio	(brak danych)
Napięcie zasilania	230 V AC
Pobór mocy	50 VA
Montaż	szafa rack 19" (opcja)
Kolor	czarny
Wysokość	1U
Wymiary	482 x 44 x 185 mm (szer. x wys. x głęb.)
Waga	2,4 kg

UR 1002 to następca modelu UR 1001. Tuner operuje na dwóch pasmach - fal długich, z modulacją amplitudy (AM, pasmo 540 - 1620 kHz) oraz fal ultrakrótkich, z modulacją częstotliwości (FM, pasmo 87,5 - 108 MHz). Dla pasma FM możliwy jest odbiór stereofoniczny. Strojenie można wykonać ręcznie lub automatycznie, z użyciem opcji "Scan". Urządzenie posiada pamięć 6 stacji na każde z 2 obsługiwanych pasm radiowych, każda z zapisanych stacji ma swój przycisk bezpośredniego wywołania na przednim panelu.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company