UNIelectronic UWC 8006

6-strefowy ścienny panel sterujący dla centrali UCA 8240.

- Ilość stref 6
- Regulacje Włączenie/wyłączenie, wybór źródła, wybór strefy, regulacja poziomu głośności master, reg. poz. wyjściowego (przyciski mechaniczne, potencjometry)
- Regulacja poziomu wyjściowego Tak (potencjometr na płaski śrubokręt)
- Sygnalizacja Zasilanie, wybór strefy, wybór źródła (diody LED)
- Wejścia audio 1x mikrofon (XLR, symetryczne), 1x linia (Jack 3,5mm, niesymetryczne)
- Opcjonalne akcesoria Puszka montażowa UWB 2

6-strefowy ścienny panel sterujący dla wzmacniacza miksującego UCA 8240. Urządzenie to pozwala na poszerzenie możliwości sterowania wzmacniaczem UCA 8240 oraz zdalne podłączanie do niego źródeł sygnału. Mając zainstalowany w systemie panel UWC 8006 nie musimy mieć bezpośredniego dostępu do samego wzmacniacza, aby regulować ogólną głośnością, włączać i wyłączać wybrane strefy, czy zmieniać źródła tła muzycznego. Jest to wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy sama centralka nagłośnieniowa ze wzmacniaczem miksującym znajduje się w odległym i mało dostępnym dla obsługi pomieszczeniu (serwerownia, pomieszczenie na innym piętrze / w piwnicy itp.). Panel można zainstalować w pomieszczeniu, do którego obsługa obiektu ma stały dostęp - wówczas to z niego można sterować systemem. Dodatkowo można podłączyć do niego mikrofon (gniazdo XLR) lub źródło muzyczne (gniazdo jack 3,5 mm), co jeszcze bardziej uelastycznia możliwości zdalnej obsługi systemu nagłośnieniowego.

Parametry techniczne

Ilość stref	6
Regulacje	Włączenie/wyłączenie, wybór źródła, wybór strefy, regulacja poziomu głośności master, reg. poz. wyjściowego (przyciski mechaniczne, potencjometry)
Regulacja poziomu wyjściowego	Tak (potencjometr na płaski śrubokręt)
Sygnalizacja	Zasilanie, wybór strefy, wybór źródła (diody LED)
Złącza	gniazdo 8P8C (połączenie z centralą UCA 8240)
Wejścia audio	1x mikrofon (XLR, symetryczne), 1x linia (Jack 3,5mm, niesymetryczne)
Zasilanie phantom	Tak (włączane przez zworkę na płytce PCB)
Możliwość rozbudowy	Nie (w systemie może zostać zainstalowany tylko jeden panel UWC 8006)
Wymiary	116 x 116 x 35 / 80 mm (szer. x wys. x głęb./montażowa)
Opcjonalne akcesoria	Puszka montażowa UWB 2

Data modyfikacji: 2014-01-30 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone