



Vosker V100-INT

Kamera z modemem LTE, 1920x1080, wideo 10kl./s, PIR 30m 50 stopni

Kod: **V100**



Kamera V100-INT łączy w sobie cechy foto-pułapki oraz kamery IP. Wyposażona jest w czujkę PIR wyzwalającą nagrywanie i/lub przesyłanie obrazów alarmowych przez sieć LTE. Obrazy i nagrania pozyskiwane z kamery mają rozdzielczość FullHD, zapisywane są na karcie SD w kamerze, a obrazy w obniżonej rozdzielczości (600x388) automatycznie przesyłane są po przez chmurę VOSKER do użytkownika z aplikacją VOSKER, który zarejestrował kamerę na swoim koncie (użytkownik może również na żądanie pobrać zdjęcie w pełnej rozdzielczości). V100-INT wyposażona jest w modem LTE i dostarczana z kartą SIM dzięki, której jest w stanie nawiązać połączenie z polską lub zagraniczną siecią LTE dostępną w miejscu instalacji. Kamera automatycznie wybiera sieć o najsilniejszym sygnale (nie wymaga to konfiguracji od instalatora), co gwarantuje przesyłanie powiadomień alarmowych do aplikacji mobilnej VOSKER (ze zdjęciami). Kamera komunikuje się z użytkownikiem z wykorzystaniem chmury VOSKER gdzie dodatkowo przechowywane są obrazy alarmowe, co zabezpiecza materiał dowodowy na wypadek np. kradzieży kamery. Chmura jest również wykorzystywana do komunikacji diagnostycznej z kamerą – sprawdzenia stanu baterii, karty SIM, firmware itp.

W wersji podstawowej (w cenie kamery) gwarantowane jest dostarczenie 100 powiadomień na miesiąc (bez limitu miesięcy użytkowania kamery). Ilość dostępnych powiadomień w miesiącu można zwiększyć, dokupując on-line od VOSKER pakiet powiadomień do kamery zarejestrowanej w chmurze: 10EUR = 500 powiadomień, 15 EUR = 1000 powiadomień, 20 EUR = bez ograniczenia. Przez pierwsze 30 dni po pierwszym uruchomieniu kamery powiadomienia alarmowe dostarczane są bez ograniczeń. Do każdego zakupionego pakietu dodawane jest automatyczne segregowanie zdjęć na zawierające obiekty typu samochody/ludzie (VOSKER SENSE). Bez względu na wybrany plan kamera przechowuje wszystkie obrazy alarmowe i nagrania wideo na swojej karcie SD, z której pliki mogą być odczytane na laptopie.

V100-INT zasilana może być ze źródła 12V DC, wewnętrznej baterii litowej lub alkalicznych baterii AA (8 szt.) i oczekiwaniu na pobudzenie z PIR pozostaje w uśpieniu maksymalnie oszczędzając energię. Czas wybudzenia to tylko 70ms, po którym kamera wysyła powiadomienie po przez LTE wraz ze zdjęciem wykorzystując chmurę VOSKER do aplikacji mobilnej VOSKER. Czas działania na baterii zależy od liczby alarmów i przy kilku pobudzeniach dziennie sięga ok. 4 tygodni.

V100-INT dostarczana jest w komplecie z mocującą taśmą (wielokrotnego użytku) oraz uchwytem przegubowym zapewniającym regulację położenia pion/poziom 180/180 stopni, zakończonym wkrętem ułatwiającym zamocowanie kamery.

Vosker V100-INT

Parametry techniczne

Maksymalna rozdzielczość	1920x1080
Kąt widzenia (H)	43 °
Liczba transmitowanych obrazów	10 kl./s
Kompresja wizji	JPEG
Tryb rejestracji	Zdjęcie alarmowe, film poklatkowy, wideo (10..90 sekund), wideo (10..90 sekund) + zdjęcie alarmowe
Harmonogram tygodniowy	Tak
Zasięg detekcji	30 m
Kąt detekcji	50 °
Oświetlacz IR	30 m
Czujnik temperatury	Tak
Tor audio	Nie
Pamięć masowa	Karta SD do 32GB (w komplecie karta 8GB)
Interfejs bezprzewodowy	Modem LTE
Antena GSM	Zewnętrzna (w komplecie)
Archiwizacja zdjęć	Zdalna: Aplikacja na smartfony, strona www; Lokalna: odczyt z karty SD
Karta SIM	Tak - dostarczana z kamerą
Archiwizacja nagrań	Lokalna: odczyt z karty SD
Aplikacja dla urządzeń mobilnych	VOSKER (dla iOS i Android), wykorzystuje komunikację z urządzeniami w chmurze (bez publicznego adresu IP)
Stopień ochrony obudowy	IP65
Wymiary	113 x 85,5 x 133 mm
Waga	0,4kg
Zasilanie	12VDC, 8 x bateria alkaliczna AA, bateria litowa
Panel solarny	Nie
Akcesoria w komplecie	Taśma mocująca, uchwyt regulowany 180/180
Akcesoria dostępne osobno	Akumulator litowy V-LIT-B/V-LIT-BC, wyniesiona antena GSM V-ANT01, metalowa obudowa V-SBOX

Sieć

GPS	Nie
-----	-----

Detekcja, obsługa alarmów

Czujka PIR	Tak
------------	-----

Warunki pracy

Temperatura pracy	-40..40 °C
-------------------	------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel. +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

