



Honeywell DT8M

Bezprzewodowa czujka PIR+MW zasięg detekcji 15m

- Zasięg detekcji 15x18m
- Kompatybilność Galaxy, Le Sucre
- Częstotliwość pracy 868MHz
- Protokół komunikacyjny Alpha, V2GY
- Zasięg radiowy 80m
- Czas życia baterii Do 5 lat



DT8M to bezprzewodowa czujka PIR+MW o zasięgu detekcji 15m. Współpracuje z odbiornikiem bezprzewodowym Galaxy C079 oraz centralą Le Sucre. Częstotliwość radiowa 868MHz.

Parametry techniczne

Zasięg detekcji	15x18m
Wysokość montażu	2,3m
Zasilanie	4x1,5V AA
Kompatybilność	Galaxy, Le Sucre
Częstotliwość pracy	868MHz
Protokół komunikacyjny	Alpha, V2GY
Zabezpieczenia antysabotażowe	+
Sygnalizacja alarmu	Dioda LED
Wymiary	125x75x52mm
Waga	240g
Temperatura pracy	-10 ~ 55 °C
Zasięg radiowy	80m
Czas życia baterii	Do 5 lat

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

