



Fermax FE-1412

Monitor WayKit 7"



- Można nawiązać komunikację z innym zainstalowanym monitorem w domu.
 - Po 3 sekundach monitor automatycznie rejestruje wideo (w przypadku zainstalowania karty micro SD) lub zdjęcie jeśli nie będzie domowników. Odpowiadając, masz również możliwość ręcznego zrobienia migawki. Nagrane filmy / zdjęcia z panela zewnętrznego będą odtwarzane na ekranie.
 - Ustawienia: Jasność, kontrast, wybór melodii, data i czas, tryb sceny (jasne, miękkie i użytkownika), głośność dzwonka dla pory dnia i pory nocnej, wybór języka (16 różnych), itp.
 - Nie przeszkadzać: 1 godzina, 8 godzin lub zawsze.
 - Rejestr połączeń: wszystkie połączenia między panelem a monitorem i między monitorami będą rejestrowane i będą później przeglądane.
 - Cyfrowy kolorowy monitor TFT z pojemnościowym ekranem dotykowym, który ułatwia intuicyjną obsługę.
- Zasilanie monitora: DC 24~28V.
 - Pobór mocy: Czuwanie 12mA; Praca 350mA.
 - Ekran monitora: 7" kolorowa matryca TFT. Dotykowy pojemnościowy ekran.
 - Sygnał video: 1 Vpp, 75Ω, CCIR standard.
 - Okablowanie: 2 żyły, bez polaryzacji.
 - Wymiary: 225(Szer.) x 131(Wys.) x 18(Gr.)mm.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

